


Alpex Modifiye Sinüs inverter

JYM-800W、1000W



Modifiye Sinüs Dalga



Teknik Parametreler

Model	JYM-800			JYM-1000		
Çıkış Gücü	800W			1000W		
Sınır Güç	1600W			2000W		
Giriş Voltajı	DC12V	DC24V	DC48V	DC12V	DC24V	DC48V
Çıkış Voltajı	100VAC or 110VAC or 120VAC or 220VAC or 230VAC or 240VAC $\pm 5\%$					
Bekleme Akımı	0,8A	0,5A	0,2A	0,8A	0,5A	0,2A
Çıkış Frekansı	50Hz $\pm 0,5$ Hz or 60Hz $\pm 0,5$ Hz					
Çıkış Dalga Şekli	Modified Sine Wave					
USB Çıkışı	5V 3.0A					
Maksimum Verimlilik	94%					
Giriş Voltaj Aralığı	10-15,5V	20-31V	40-61V	10-15,5V	20-31V	40-61V
Düşük Voltaj Alarmı	10,5 $\pm 0,5$ V	21 $\pm 0,5$ V	42 ± 1 V	10,5 $\pm 0,5$ V	21 $\pm 0,5$ V	42 ± 1 V
Düşük Voltaj Koruması	10 $\pm 0,5$ V	20 $\pm 0,5$ V	40 ± 15 V	10 $\pm 0,5$ V	20 $\pm 0,5$ V	40 ± 15 V
Yüksek Voltaj Koruması	15,5 $\pm 0,5$ V	31 $\pm 0,5$ V	61 ± 1 V	15,5 $\pm 0,5$ V	31 $\pm 0,5$ V	61 ± 1 V
Düşük Gerilim Koruması	12,3 $\pm 0,5$ V	24 $\pm 0,5$ V	48 ± 1 V	12,3 $\pm 0,5$ V	24 $\pm 0,5$ V	48 ± 1 V
Yüksek Gerilim Koruması	14,8V $\pm 0,5$ V	29,5V $\pm 0,5$ V	59V ± 1 V	14,8V $\pm 0,5$ V	29,5V $\pm 0,5$ V	59V ± 1 V
Koruma Fonksiyonlar	Düşük Voltaj Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Voltaj Düşmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.				
	Yüksek Voltaj Koruması	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır				
	Aşırı Yükleme Koruma	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır				
	Yüksek Isı Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Isı Yükselmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.				
	Kısa Devre Koruması	LED Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır				
Ters Bağlantı Koruması	Sigorta Atar					
Çalışma Sıcaklığı	-10° - +50°					
Oda Sıcaklığı	-30° - +70°					
Cihaz Ölçüleri (mm)	278x135x78mm			308x135x78mm		
paket Ölçüleri (mm)	355x180x95mm			355x180x95mm		
Net/Kutu Ağırlığı (g)	1528/2028g			1788/2288g		
Garanti	2 Yıl					
Konfigürasyon	Standard					
Soğutma Sistemi	Akıllı Hava Soğutma Sistemi					