


Alpex Modifiye sinüs inverter

JYM-300W, 500W, 600W



Modifiye Sinüs Dalga



Teknik Parametreler

Model	JYM-300			JYM-500			JYM-600		
Çıkış Gücü	300W			500W			600W		
Sınır Güç	600W			1000W			1200W		
Giriş Voltajı	DC12V	DC24V	DC48V	DC12V	DC24V	DC48V	DC12V	DC24V	DC48V
Çıkış Voltajı	100VAC veya 110VAC veya 120VAC veya 220VAC veya 230VAC veya 240VAC±5%								
Bekleme Akımı	0.3A	0.1A	0.1A	0.3A	0.1A	0.1A	0.3A	0.1A	0.1A
Çıkış Frekansı	50Hz±0.5Hz veya 60Hz±0.5Hz								
Çıkış Dalga Şekli	Modifiye Sinüs Dalga								
USB Çıkışı	5V 3.0A								
Maksimum Verimlilik	94%								
Giriş Voltaj Aralığı	10-15.5V	20-31V	40-61V	10-15.5V	20-31V	40-61V	10-15.5V	20-31V	40-61V
Düşük Voltaj Alarmı	10.5±0.5V	21±0.5V	42±1V	10.5±0.5V	21±0.5V	42±1V	10.5±0.5V	21±0.5V	42±1V
Düşük Voltaj Koruması	10±0.5V	20±0.5V	40±15V	10±0.5V	20±0.5V	40±15V	10±0.5V	20±0.5V	40±15V
Yüksek Voltaj Koruması	15.5±0.5V	31±0.5V	61±1V	15.5±0.5V	31±0.5V	61±1V	15.5±0.5V	31±0.5V	61±1V
Düşük Gerilim Koruması	12.3±0.5V	24±0.5V	48±1V	12.3±0.5V	24±0.5V	48±1V	12.3±0.5V	24±0.5V	48±1V
Yüksek Gerilim Koruması	14.8V±0.5V	29.5V±0.5V	59V±1V	14.8V±0.5V	29.5V±0.5V	59V±1V	14.8V±0.5V	29.5V±0.5V	59V±1V
Fonksiyonlar	Düşük Voltaj Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Voltaj Düşmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.							
	Yüksek Voltaj Koruması	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır							
	Aşırı Yükleme Koruma	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır							
	Yüksek Isı Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Isı Yükselmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.							
	Kısa Devre Koruması	LED Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır							
	Ters Bağlantı Koruması	Sigorta Atar							
Çalışma Sıcaklığı	-10° - +50°								
Oda Sıcaklığı	-30° - +70°								
Cihaz Ölçüleri (mm)	162x106x63mm			221x106x63mm					
Paket Ölçüleri (mm)	210x435x82mm			263x435x82mm					
Net./Kutu Ağırlığı (g)	515/730g			755x1020g					
Garanti	2 yıl								
Konfigürasyon	Standart								
Soğutma Sistemi	Akıllı Hava Soğutma Sistemi								